

intel 41RQ Motherboardൽ 'സ്കൂൾ ലിനക്സ് 3.8' ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. ആദ്യം 'സ്കൂൾ ലിനക്സ് 3.8 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ command prompt(login എന്നു നൽകുന്നിടത്ത്)ൽ root എന്ന് ടൈപ്പ് എന്റർ ചെയ്ത് password നൽകുക. ഇനി 'എഡ്യൂസോഫ്റ്റ് ലേനി' ഉപയോഗിച്ച് കേർണലിനെ 2.6.30-bpo.1-686 ലേക്ക് update ചെയ്യണം. അതിനായി 'എഡ്യൂസോഫ്റ്റ് ലേനി' ഡിവിഡി, ഡ്രൈവിലിട്ട് apt-cdrom add എന്ന കമാന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അടിക്കുക. Please insert a Disc in the drive and press enter എന്ന് കാണുമ്പോൾ Enter ചെയ്യുക. apt-get install linux-image-2.6.30-bpo.1-686 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിൻഡോ എന്റർ അടിക്കുക. ശേഷം സിസ്റ്റം റിബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതു്ള കമാന്റ് reboot ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അടിക്കുക. സിസ്റ്റം റിബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 2.6.30-bpo.1-686 എന്ന കേർണൽ വഴി ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി 3.8 സി.ഡി. , ഡ്രൈവിലിടുക.

apt-cdrom add Enter

tasksel Enter

Itschool linux മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്റർ ചെയ്യുക.

ഇടക്ക് Edusoft lenny ഡിവിഡി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഡ്രൈവിലിടുക.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ GUI യിൽ തന്നെ VGA , support ആവാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമായി കാണുന്നുണ്ട് . അപ്പോൾ synaptic വഴി കേർണൽ update ചെയ്താൽ മതി. ഒരു OS ന്റെ ഒന്നിലധികം കേർണൽ grub ൽ വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ System-Administration-StartUP-Manager-Advanced ൽ Number of kernals to keep എന്നത് 1 എന്ന് നൽകിയാൽമതി. (Startup Manager കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്യാം സിനാപ്റ്റിക് വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും) gdm ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടും GUI വരുണില്ലെങ്കിൽ gdm റിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.

/etc/init.d/gdm restart

Posted by Maths Blog Team at 4:55 AM
Labels: Linux Tips, സാങ്കേതികം